

Ghid de Utilizare pentru Centrala Adresabila de Alarma Incendiu iRIS8

Vizualizare Evenimente DEFECT in Sistem

Indicatie Eveniment DEFECT

☐ INCENDIU GENERAL	☐ INACTIVA
☐ PRE ALARMA	☐ TEST
☒ AVARIE GENERALA	☐ AVERTISMENT
☐ AVARIE DE SISTEM	☐ INCENDIU Confirmat
☐ SIRENE SILENTIOS	☐ AVARIE IESIRE Incendiu/ Inactiva
☐ INTARZIERE	☐ PROTECTIE Confirmata
☐ SURSA PORNITA	☐ AVARIE Centrala Protectie

Mesaj DEFECT

TELETEK Baterie lipsa, Dispozitiv periferic 1-SA

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

1 Defectiuni

0 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

Vizualizare Evenimente AVERTIZARE in Sistem

NOTA: Mesajele despre evenimente AVERTIZARE sunt cu prioritate scazuta si nu sunt afisate automat de catre centrala!

Indicatie Eveniment AVERTIZARE

☐ INCENDIU GENERAL	☐ INACTIVA
☐ PRE ALARMA	☐ TEST
☐ AVARIE GENERALA	☒ AVERTISMENT
☐ AVARIE DE SISTEM	☐ INCENDIU Confirmat
☐ SIRENE SILENTIOS	☐ AVARIE IESIRE Incendiu/ Inactiva
☐ INTARZIERE	☐ PROTECTIE Confirmata
☐ SURSA PORNITA	☐ AVARIE Centrala Protectie

TELETEK Alarma silentioasa

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

0 Defectiuni

1 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

1 Eveniment DEFECT Opriti soneria din centrala:

TELETEK Defectiune a dispozitivului de bucla, Zona 1, Bucia 1, Adresa dispozitivului de bucla 1

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

1 Defectiuni

0 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

TELETEK Alarma silentioasa

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

1 Defectiuni

0 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

In caz de Operare in Retea, opriti soneria centralei astfel:

TELETEK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64						

0 Alarme

1 Defectiuni

0 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

Selectati Numar Centrala 1-64, apasati butonul activ pentru o singura centrala in retea,

sau

Selectati TOATE centralele disponibile in Retea,

sau

Selectati doar ACEASTA centrala.

Verificati tipul de DEFECT!

TELETEK Defectiune a dispozitivului de bucla, Zona 1, Bucia 1, Adresa dispozitivului de bucla 1

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

1 Defectiuni

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT



1 Eveniment AVERTIZARE Opriti soneria din centrala:

TELETEK Alarma silentioasa

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

0 Defectiuni

1 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

TELETEK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64						

0 Alarme

0 Defectiuni

1 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT

In caz de Operare in Retea, alegeti centrala in care doriti sa se opreasca soneria.

Verificati tipul de AVERTIZARE!

TELETEK Clurati-ma acum, Zona 1, Bucia 1, Adresa dispozitivului de bucla 2

13:22 | 13.07.2021

0 Alarme

0 Defectiuni

1 Avertismente

IESIRE MENU Accesati 1 MAI MULT



2 Sunati firma de SERVICE si comunicati tipul evenimentului de DEFECT sau AVERTIZARE:



Tel.:

Mobil:

Persoana responsabila: